

# LH108 LH109 LH02

## ПАТРОНЫ



LH108



LH109

Другие модели серии:



LH110



LH111



LH112



LH02

Другие модели серии:



LH01



LH11



LH140

Патроны LH108 и LH109 ТМ «Feron» предназначены для подключения ламп с цоколем E27 к сети питания 220В.

Могут применяться для комплектации различных осветительных приборов, а также самостоятельно, для временного освещения помещений. Для удобства использования, патрон модели LH108 оснащен проводом, подвесным кольцом и клеммной колодкой. Корпус патронов выполнен из самозатухающего пластика, материал контактной группы – электротехническая латунь и сталь.

Модель	Артикул	Цвет	Цоколь	Напряжение	Макс. ток нагрузки	Материал	Размеры
LH108	41033	белый	E27	250В	4A	пластик	38×38×55
	41034	черный					
LH109	41036	белый	E27	250В	4A	пластик	38×38×55
	41037	черный					
LH110	22348	белый	E27	250В	4A	пластик	57×57×59
LH111	22346	белый	E14	250В	2A	пластик	26×26×56
LH112	22347	белый	E14	250В	2A	пластик	43×43×56

Керамические патроны ТМ «Feron» обеспечивают высокий уровень безопасности и длительный срок эксплуатации светотехнических изделий. Благодаря огнеупорным свойствам керамики, такие патроны могут применяться в помещениях с высокой температурой окружающей среды и позволяют использовать лампы большой мощности. Керамический патрон LH02 предназначен для ламп с цоколем E27 и оснащен угловым кронштейном для более удобного крепления патрона к монтажной поверхности.

Модель	Артикул	Цвет	Цоколь	Напряжение	Макс. ток нагрузки	Материал	Размеры
LH02	41035	белый	E27	250В	4A	керамика	40×40×45
LH01	22327	белый	E27	250В	4A	керамика	40×40×45
LH11	22326	белый	E14	250В	2A	керамика	33×33×43
LH140	22345	белый	E40	250В	16A	керамика	55×55×72

250V

